



**Voordat u productief gebruik gaat maken van eLOCK System, wordt een systeemcontrole eLock Center en eLOCK Mobile uitgevoerd.**

**Door de systeemcontrole wordt veiliggesteld dat alle componenten direct na een setup of een Service Pack op een goede werking zijn gecontroleerd.**

<b>A Benodigde uitrusting</b>	
1	PC overeenkomstig de systeemeisen -> Gegevensbron (DVD, geheugenstick, download) van actuele releases
2	eLock-software -> Apparatenmanager WIN System zonder foutmelding
3	PDA (incl. dockingstation en voedingsadapter) -> Apparatenmanager WIN System zonder foutmelding
4	CFA (event. kabel)
5	2 stuks beslag -> gedepersonaliseerd
6	2 identiteitsdragers -> gedepersonaliseerd
7	1 master -> gedepersonaliseerd
<b>B Start</b>	
	<b>Controle</b>
1	eLock Center geïnstalleerd -> Gegevensbron (DVD, geheugenstick, download) van actuele releases
2	Programmeerstation aangesloten -> Apparatenmanager WIN systeembesturing hardware e.d.
3	Dockingstation aangesloten - PDA ingestoken -> Activ Sync-profielinstellingen -> Melding "Verbonden"
4	eLock Mobile geïnstalleerd
<b>C Systeemcontrole</b>	
	<b>Controle ingestelde gebeurtenis</b>
1	eLock Center starten (zonder licentieovereenkomst) -> ? - Informatie -> Versie = DeltaLog
2	Cliënt DEMO aanmaken = DB wordt aangemaakt;
3	Van cliënt wisselen = Democliënt start Hardwareversie en firmwareversie
4	PDA -> CF-adapter aansluiten -> Hoofdmenu -> Help -> Systeem informatie = actuele firmware en hardware
5	Programmeerstation ↔ eLockCenter Comport -> Extra's-Instellingen-Hardware = COM xy
6	Systeemdefinitie (ES7000/ ES5000) -> Extra's-Instellingen-Systeem = ES7(ES5) / 40000 IT (60000 IT)
7	Master programmeren = Master zet het beslag in de programmeermodus
8	Beslag 1 en 2 met ↔ beveiligingszone aanmaken = Beveiligingszone kan worden toegewezen
9	PDA synchroniseren -> Verbinding succesvol gemaakt -> Voorraad -> Keuze beslag aangeboden -> List View opdrachten personaliseren vermeld
10	eLock Mobile starten -> Startbeeldscherm -> Versie = DeltaLog
11	Beslag 1 en 2 personaliseren = Beslag personaliseren = Data-overdracht Air Interface en/of Wire e.d.
12	Beslaginformatie lezen = Beslag gepersonaliseerd; actuele tijd
13	IT 1 en 2 met persoon en personengroep programmeren = IT 1 en 2 zonder foutmelding geprogrammeerd
14	IT informatie lezen = IT gegevens komen overeen met de BD-gegevens
15	IT 1 en 2 met beslag kruislings activeren = Beslag 1 -> IT 1 opent IT 2 opent niet = Beslag 2 -> IT 2 opent IT 1 opent niet
16	Systeemcomponenten resetten -> IT op het PS plaatsen en verwijderen -> PDA beslag verwijderen -> Master op het PS plaatsen en verwijderen -> Administratie - Cliënt - verwijderen

Hartelijk dank voor uw medewerking Meer informatie is o.a. verkrijgbaar via [www.hewi.de](http://www.hewi.de)